



PARTOU OK 93025

25214 9320 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25214 9320 B-B

FLEMISH BRONZE-FLEMISH BRONZE 25214 9320 FBR-FBR

FLEMISH GOLD-FLEMISH GOLD 25214 9320 FG-FG

WIT-WIT 25214 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar
INFO	REFLECTOR FL-25° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	825lm // 9,9W // 83lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opties

PLASTERKIT 101


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25214_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30






300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos











Uitsparingsmaat (mm): 45

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	3(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 40	2(1)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4	☐

DELTALIGHT

PARTOU OK 93025







25214 9320 W-W

	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		


DELTALIGHT

PARTOU OK 93025

25214 9320 W-W

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			

Pleisterkits

	202 11 19 PLASTERKIT 101		☐
Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180			

Notes: