



## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 54
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	90
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	9,5-12,5
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	G
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	52°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	677lm // 8,2W // 83lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	437lm // 9,4W // 46lm/W

### Observaciones

Access above ceiling required

### Requisitos



LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26413\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)








## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
	Corriente mín.   Corriente máx.
<p> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</p>	
 <p><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p> <p>Tipo de regulación: 1 a 10V</p> <p>Dimensión de corte (mm): 30</p>	3 <input type="text"/>
 <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p> <p>Tipo de regulación: con DALI</p> <p>Dimensión de corte (mm): 45</p>	3 <input type="text"/>
 <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Tipo de regulación: no dimerizable</p> <p>Dimensión de corte (mm): 30</p>	3 <input type="text"/>
 <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</p> <p>Dimensión de corte (mm): 45</p>	3 <input type="text"/>
 <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Tipo de regulación: 1 a 10V</p> <p>Dimensión de corte (mm): 30</p>	3 <input type="text"/>
 <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Tipo de regulación: con DALI</p> <p>Dimensión de corte (mm): 45</p>	3 <input type="text"/>

# DELTALIGHT

## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3



Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4)



Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1)



Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

# DELTALIGHT

## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54

# DELTALIGHT

## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

## NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: