





MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA

DISPONIBLE EN
NEGRO 19423 9310 B
ALU CEPILLADO 19423 9310 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19423 9310 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19423 9310 BRBB
COBRE CEPILLADO 19423 9310 BRCU
ORO CEPILLADO 19423 9310 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19423 9310 BROB
CREMA 19423 9310 CR
FLEMISH BRONZE 19423 9310 FBR
FLEMISH GOLD 19423 9310 FG
BLANCO 19423 9310 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 56
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	80
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, LCA

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	663lm // 9,9W // 67lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM











DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19423_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30

2

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion




300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRA



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Notes: