





## GYN 1 93018

**PRODUCTREFERENTIE** 100066 9310 W

BESCHIKBAAR IN  
**WIT** 100066 9310 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info                      |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                    |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                            |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | vierkant - 140 x 140                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                        |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.7 - max.18                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 1                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                            |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Elektrische info                   |                                                           |
| <b>KLASSE</b>                      | III                                                       |
| <b>DIM TYPE</b>                    | afhankelijk van de te kiezen externe voeding              |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>              | E                                                         |
| <b>CERTIFICATEN</b>                | CB, ENEC                                                  |
| Info lichtbron                     |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>            | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>               | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SMDC</b>                        | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                        | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                   | 18°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>    | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>      | 951lm // 9,9W // 96lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100066\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                    | Mounting Kit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling | -            |
|  Plasterboard   | -            |
|  Stucanet       | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.











Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |   |                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |   |                      |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |   |                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |   |                      |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |   |                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |   |                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |   |                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |   |                      |

# DELTALIGHT

## GYN 1 93018










100066 9310 W

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                                 |                |                          |

# DELTALIGHT

## GYN 1 93018



100066 9310 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                   | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                  | 3->3   2->3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## GYN 1 93018

100066 9310 W

|                                                                                  |                                 |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b><u>21032 0295</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |
|  | <b><u>21032 0305</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |

Notes: