





SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W

DISPONIBLE EN
NOIR 18434 9310 B
BLANC 18434 9310 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
INFORMATIONS	ADJUSTABLE REFLECTOR SP-18° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1500lm // 19,8W // 76lm/W

Références obligatoires	
SPY 66 TUBE	
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Références optionnelles	
THROUGH WIRING 48V-DC	

Accessoires	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [18434_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO


☐

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1

1 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V
Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5

1 ☐


Type de gradation: DALI
Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL

1 ☐


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil
Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir
Dimension de découpe (mm): 56













300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
Dimension de découpe (mm): 82









SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W


	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	1(1) 1(0)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	1 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	1(1) 1(0)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	3(3) 3(2)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	2->2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	1 1	☐

SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			


modifier les dispositifs de lumière

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W




24611 0160 GLASS SBL 57

☐




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐




24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐



24611 0200 SPREAD LENS 57


☐



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐


24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLIT-IT PRO profile

Couleurs disponibles



372 01 00 SPT PRO - PROFILE



Notes: