



## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020



28525 9320 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28525 9320 B

**VOLLEDIG WIT** 28525 9320 FW

**GOUD KLEUR** 28525 9320 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                   |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - Ø KIT                                                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 110                                                                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.24                                                                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                            |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1140lm // 14,3W // 80lm/W                                  |

### Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS


ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28525\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Wood</b>                         |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | <a href="#">Required</a> |
|                                                                                                                      |  28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | <a href="#">Required</a> |

## Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 B


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL










2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45











## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <p><b><u>300 48 700 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1</p> <p>Dimtype: 1-10V</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>                   | <p>2 <input type="checkbox"/></p>                        |
|    | <p><b><u>300 48 700 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>                    | <p>2 <input type="checkbox"/></p>                        |
|    | <p><b><u>300 48 700 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL</p> <p>Dimtype: niet dimbaar</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>             | <p>2 <input type="checkbox"/></p>                        |
|    | <p><b><u>300 48 700 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL</p> <p>Dimtype: WDL = draadloos</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>          | <p>2 <input type="checkbox"/></p>                        |
|  | <p><b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p> <p>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 56</p> | <p>2   2   2 <input type="checkbox"/></p>                |
|  | <p><b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 82</p>                     | <p>4(4)   4(4)   4(3) <input type="checkbox"/></p>       |
|  | <p><b><u>300 90 64</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Dimtype: 1-10V of met drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 72</p>                         | <p>2(2)   2(1)   2(1) <input type="checkbox"/></p>       |
|  | <p><b><u>300 90 67</u></b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p>                                  | <p>2   -   2 <input type="checkbox"/></p>                |
|  | <p><b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 72</p>                                          | <p>2(2)   2(1)   2(1) <input type="checkbox"/></p>       |
|  | <p><b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9</p> <p>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 84</p>                  | <p>2-&gt;6(6)   6(4)   4(3) <input type="checkbox"/></p> |

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                       | 3(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   | 2(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                                  | 3->4   2->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                     | 2   2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Dimtype:</b> 1-10V<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                       | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                        | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Dimtype:</b> WDL = draadloos<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                              | 4(4)   3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Dimtype:</b> WDL = draadloos<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                      | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50 | 2->2   0   0       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020


28525 9320 B

|  |                                                                      |             |                          |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0328</b> LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8                  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                         |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                         |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                         |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                      |             |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |             |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |             |                          |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |             |                          |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 B



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Montage kit




**28400 0040** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Uitsparingsmaat (mm): 106 x 106

### Montage kit spanplafond




**28400 0100** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



**28400 0160** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC



### Licht veranderende onderdelen



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS




# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020


28525 9320 B



**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: