





M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

DISPONIBLE EN

NOIR 26222 9200 B

BLANC 26222 9200 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1632lm // 19,8W // 83lm/W

Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

ODRON COVER

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26222_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75


DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	☐
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	11	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			



les ornements décoratifs

	26210 0020 GC ODRON COVER GC	☐
--	-------------------------------------	--------------------------

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L FLOOR





Couleurs disponibles





	29321 0010 SLM26L F MDL	
	29322 002W SLM26L F MDL WD	

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Couleurs disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	          
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	          

SHIFTLINE M35R profile		Couleurs disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: