



SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 BRAT

DISPONIBILE IN

NERO 24176 9300 B

ALU SPAZZOLATO 24176 9300 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 24176 9300 BRAT

RAME SPAZZOLATO 24176 9300 BRCU

ORO SPAZZOLATO 24176 9300 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24176 9300 BROB


FLEMISH BRONZE 24176 9300 FBR

FLEMISH GOLD 24176 9300 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 24176 9300 FW

ORO COLORATO 24176 9300 GC

BIANCO 24176 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incassato
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 BRAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24176_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 BRAT

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 84	

SPY 39 PLUG FOCUS 930


24176 9300 BRAT

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 BRAT




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio



24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 BRAT

Notes: