
DELTALIGHT




# M26L - HALOSCAN HP 92714 MDL

**REFERENZEN** 23129 9210 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 23129 9210 B
**WEISS** 23129 9210 W



Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1185lm // 13,3W // 89lm/W |

## Bemerkungen

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

## Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Optionen

DIMMABLE MODULATOR

## Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN HP 92714 MDL

23129 9210 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23129_XXX0_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung

### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### SMART 48

### # Leuchten


# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

DELTALIGHT


# M26L - HALOSCAN HP 92714 MDL

23129 9210 B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

## Licht veredelndes Zubehör




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS





**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN HP 92714 MDL


23129 9210 B





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M35R profile


**Erhältliche Farben**





**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: