



## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24175 9020 B

**ALU GEBORSTELD** 24175 9020 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24175 9020 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24175 9020 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24175 9020 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24175 9020 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24175 9020 FBR



**FLEMISH GOLD** 24175 9020 FG

**VOLLEDIG WIT** 24175 9020 FW

**GOUD KLEUR** 24175 9020 GC

**PIANO ZWART** 24175 9020 PB

**WIT** 24175 9020 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | LCA                                          |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


### Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24175\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐











Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 PB

|                                                                                    |                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 82                                                           |                                                                              |                                  |
|    | <b><u>300 90 64</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                              |                                  |
|    | <b><u>300 90 67</u></b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                              |                                  |
|    | <b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>300 90 124</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>300 90 125</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>21012 0021</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                   | 3 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: 1-10V                                                                     |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 54                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>21012 0035</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                   | 3 <input type="checkbox"/>       |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 54                                                           |                                                                              |                                  |
|  | <b><u>21012 004W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: WDL = draadloos                                                           |                                                                              |                                  |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                              |                                  |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 PB




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Coversets



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 PB

|                                                                                   |                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 FG</u></b> | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b>  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>    | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: