



## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 BROB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23259 9235 B

**ALU GEBORSTELD** 23259 9235 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23259 9235 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23259 9235 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23259 9235 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 23259 9235 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23259 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 23259 9235 FG

**GOUD KLEUR** 23259 9235 GC

**PIANO ZWART** 23259 9235 PB

**WIT** 23259 9235 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC  |

### Elektrische info

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>         | III           |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI          |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, EPD |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen




**24144 0030 B** VISOR 39 B

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 BROB





### Maak je product af

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)





### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 BROB

| SHIFTLINE M35R profile                                                             |                                       | Beschikbare kleuren                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|   | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: