



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930

30116 9300 W

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 30116 9300 A

**NOIR** 30116 9300 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30116 9300 FBRX

**ANTHRACITE** 30116 9300 N

**BLANC** 30116 9300 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | extérieur                                        |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Mur Applique                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP65                                             |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK06                                             |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 1.4                                              |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                                     |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | INCL.4 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 150000                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 960lm // 8W // 120lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 625lm // 9,2W // 68lm/W                              |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30116\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930

30116 9300 W

Notes: