



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930

30116 9300 W

DISPONIBILE IN


**ALU GRIGIO** 30116 9300 A

**NERO** 30116 9300 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30116 9300 FBRX

**ANTRACITE** 30116 9300 N

**BIANCO** 30116 9300 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Parete A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP65
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK06
<b>PESO (KG)</b>	1.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	non dimmerabile
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
<b>TM-30</b>	rf: 92 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	960lm // 8W // 120lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	625lm // 9,2W // 68lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30116\_XXX0\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## **NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930**

30116 9300 W

Notes: