
DELTALIGHT




# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

**PRODUCTREFERENTIE** 29815 9230 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 29815 9230 B
**FLEMISH BRONZE** 29815 9230 FBR
**FLEMISH GOLD** 29815 9230 FG
**GOUD KLEUR** 29815 9230 GC
**WIT** 29815 9230 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - KIT |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.7 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2806lm // 24,8W // 113lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1795lm // 28,5W // 63lm/W |

**Benodigdheden**

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29815_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### AIR kit voor M20




**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1


**Uitsparingsmaat (mm): 50 x 310**

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745


29815 9230 W




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745


29815 9230 W




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | - | 1


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2 | 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745


29815 9230 W




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 1(1) | 1(1)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1 | - | -

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2 | 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1 | 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**

# SPM20 - SPY 522 AIR 92745


29815 9230 W




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(1/2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(1/2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1


**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**


## Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42





**19810 0040** SOFTENING LENS 42


DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92745

29815 9230 W





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: