
DELTALIGHT




# SPY 39 PLUG WALLWASH 927

**REFERENZEN** 24177 9200 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 24177 9200 B
**ALU GEBÜRSTET** 24177 9200 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24177 9200 BRAT
**GEBÜRSTETES KUPFER** 24177 9200 BRCU
**GEBÜRSTETES GOLD** 24177 9200 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24177 9200 BROB
**FLEMISH BRONZE** 24177 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 24177 9200 FG
**VOLLWEISS** 24177 9200 FW
**GOLDFARBEN** 24177 9200 GC
**WEISS** 24177 9200 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Halbeinbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - Ø KIT |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 80 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24177_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG WALLWASH 927

24177 9200 W


## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Plasterboard** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte | # Leuchten |
|---|---|
| | Min. Strom \| Max. Strom |


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 45**





**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

# SPY 39 PLUG WALLWASH 927


24177 9200 W




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**





**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

# SPY 39 PLUG WALLWASH 927


24177 9200 W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->2


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG WALLWASH 927


24177 9200 W




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

## Mounting Kit




**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

Notes: