



## MICROGRID IN 1 93015

### REFERENZEN

100055 9310 B-B



ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 100055 9310 B-B

**SCHWARZ-WEISS** 100055 9310 B-W

**WEISS-SCHWARZ** 100055 9310 W-B

**WEISS-WEISS** 100055 9310 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                  |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                  |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rechteck - 62 x 59                            |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 75                                            |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | min.12 - max.25                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.2                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar            |
| <b>INFORMATION</b>                        | LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC                                          |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 92 / Rg: 98                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                             |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 41000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 15°                                              |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 385lm // 3,9W // 98lm/W                          |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 288lm // 4,5W // 64lm/W                          |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Zubehör

MICRO VISOR


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100055\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |



SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                       |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |











LED Betriebsgeräte

# Leuchten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                                                                                      | Min. Strom   Max. Strom    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 30 | 3 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 45  | 3 <input type="checkbox"/> |

## MICROGRID IN 1 93015











100055 9310 B-B

|                                                                                    |                                                                         |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                           |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                           |          |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar                                  |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                           |          |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster                             |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                                           |          |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 6(6)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                    |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                                           |          |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 2->4(3)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster                                          |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                           |          |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                    |          |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 4(3)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                    |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                           |          |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 2->9(10) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                    |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                                           |          |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 2->4(3)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster                                          |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                           |          |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 4(3)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                    |          |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                           |          |                          |

# DELTALIGHT


## MICROGRID IN 1 93015

100055 9310 B-B


|                                                                                    |                                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 5->7 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2->3 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 4 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 4 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 6(6) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 4 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 3->3 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 3 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 4(3) <input type="checkbox"/> |

## MICROGRID IN 1 93015

100055 9310 B-B

|                                                                                  |                        |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0295</b>      | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: DALI          |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 30 |                                                    |   |                          |

### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                   |                     |               |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|--------------------------|
|  | <b>10034 0010 B</b> | MICRO VISOR B |  | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|--------------------------|

Notes: