



SL19 - SPY 39 L 93020 DIM5

27033 9325 B

BESCHIKBAAR IN



ZWART 27033 9325 B

FLEMISH BRONZE 27033 9325 FBR

FLEMISH GOLD 27033 9325 FG

GOUD KLEUR 27033 9325 GC

WIT 27033 9325 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27033_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE 19 profile	Beschikbare kleuren
----------------------	---------------------



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: