



## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100009 9320 B-B

**ZWART-WIT** 100009 9320 B-W

**WIT-ZWART** 100009 9320 W-B

**WIT-WIT** 100009 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 85                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 887lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Benodigdheden

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT  
 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE  
 CONCRETE PACK MGIT 1  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100009\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|                                                                                                                      |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Concrete</b>                     |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1                | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1              | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC      | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5











1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45


## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |             |                          |

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54



**21012 0258**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3




**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



**21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Beton doos voor zichtbeton




**202 71 96 01** CONCRETE PACK MGIT 1

**Uitsparingsmaat (mm):** 160 x 160



### Montage kit



**202 71 95 01** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

**Uitsparingsmaat (mm):** 130 x 130



**202 71 95 01L** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

**Uitsparingsmaat (mm):** 200




# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93033

100009 9320 W-B

### Montage kit spanplafond

---



**15212 0120** MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: