



## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

BESCHIKBAAR IN  
GRONDLAAG 26412 9330 PRIM



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	G

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SMDC</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	52°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	519lm // 5,7W // 90lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	335lm // 6,6W // 51lm/W

### Benodigdheden

MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM









Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26412\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

### Montage kit - side air + light




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105



**Uitsparingsmaat (mm): 168**

### Montage kit - top air + light



**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105



**Uitsparingsmaat (mm): 135**


# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

### Montage kit - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Uitsparingsmaat (mm): 168

### Montage kit - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Uitsparingsmaat (mm): 135

### Montage kit - no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105



Uitsparingsmaat (mm): 168

Notes: