



## DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 16315 9300 B  
**WIT** 16315 9300 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.1                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                 |
| <b>INFO</b>                   | EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

### Elektrische info

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>KLASSE</b>         | III  |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E  |

### Info lichtbron

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3   |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 30000                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3000lm // 25,2W // 119lm/W                        |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1738lm // 29W // 60lm/W                           |

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [16315\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 700 ED1**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 ED5**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 700 MDL**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 PRO ED1**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 PRO ED5**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 700 PRO WDL**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 700 WDL**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 90 61**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56

# DELTALIGHT

## DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(1)


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

# DELTALIGHT

## DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B




**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0385**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

Notes: