



## SPM20 - SPY 522 AIR 93045

29815 9330 B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 29815 9330 B

**FLEMISH BRONZE** 29815 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 29815 9330 FG

**GOUD KLEUR** 29815 9330 GC

**WIT** 29815 9330 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                     |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.7                                                                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2934lm // 24,8W // 118lm/W                                       |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1877lm // 28,5W // 66lm/W                                        |

### Benodigdheden

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29815\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### AIR kit voor M20



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1

☐

Uitsparingsmaat (mm): 50 x 310


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐











Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT











## SPM20 - SPY 522 AIR 93045

29815 9330 B

|                                                                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                    |                          |

SPM20 - SPY 522 AIR 93045











29815 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                            |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72        | 1(1)   1(1/2)   1(1/2)   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop             | 1   -   1                | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 1(1)   1(1/2)   1(1/2)   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84 | 3(3)   3(2)   2(1)       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55       | 1(1)   1(1/2)   1/2(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                   | 1(1)   1(1/2)   1/2(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                  | 2   2   2                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                     | 1   1   1                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                       | 1   1   1                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                        | 1   1   1                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93045






29815 9330 B

|                                                                                    |                                                                   |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   1(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                          |                    |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                          |                    |                          |
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1   -   -          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                          |                    |                          |
|    | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1/2   1/2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   1/2        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 48                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8               | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0328</b> LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8               | 1/2                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                             |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 60                                          |                    |                          |





# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93045

29815 9330 B

|                                                                                    |                                                                             |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|    | <b><u>21012 0490</u></b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                             |        |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                             |        |                          |
|    | <b><u>21012 0500</u></b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                             |        |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                             |        |                          |
|    | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                             |        |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                             |        |                          |
|    | <b><u>21032 0305</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                             |        |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                             |        |                          |
|  | <b><u>21032 0315</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1      | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                             |        |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                             |        |                          |



### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>19810 0010 B</u></b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>19810 0020</u></b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>19810 0030</u></b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>19810 0040</u></b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93045

29815 9330 B

|                                                                                  |                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Maak je product af

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: