



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BROB



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Beschikbare kleuren



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: