





M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24634 9205 B
WIT 24634 9205 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1099lm // 19,8W // 56lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24634_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: