



## SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 19802 9330 B-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 19802 9330 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 19802 9330 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 19802 9330 FW

**GOUD KLEUR-ZWART** 19802 9330 GC-B

**WIT-WIT** 19802 9330 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                           |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 51                                     |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar         |
| <b>INFO</b>                   | LENS WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | LCA                                          |

### Info lichtbron

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 735lm // 6,9W // 107lm/W                       |

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19802\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**



**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 47**

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP HE 93040

19802 9330 W-W




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

2->3(2) ☐

### Montage kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

Uitsparingsmaat (mm): 83

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

Notes: