





MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100009 9330 B-B  
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100009 9330 B-W  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100009 9330 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100009 9330 W-W



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                        |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - KIT                                       |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 85                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                      |
| ВЕС (КГ)                              | 0.5                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR FL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Электрические характеристики          |                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                  | SDCM1                                                     |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                       |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                             | 50°                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 876lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие                   |  |
| MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT                   |  |
| MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE             |  |
| CONCRETE PACK MGIT 1                         |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote) |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100009\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА







| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT <span>Required</span>          |
|  Plasterboard                 |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT <span>Required</span>          |
|  Stucanet                     |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT <span>Required</span>          |
|                                                                                                               |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE <span>Required</span>   |
|  Concrete                     |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 <span>Required</span>                |
|  Concrete + plaster           |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster            |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE <span>Required</span>   |
|  Hollow-core slab           |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 <span>Required</span>              |
|  Hollow-core slab + plaster |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          |  15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC <span>Required</span>      |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # светильников         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div> # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div><div>Мин. ток   Макс. ток</div></div> |                        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br/>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br/>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div></div>                                                                                  | 1 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br/>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br/>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div></div>                                                                                   | 1 <input type="text"/> |










MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-W

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM            |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 56                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 82                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 72                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |





MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-W


|                                                                                    |                   |                                                 |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b>  | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5               | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                   |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 69</b>  | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9            | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 124</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 125</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0258</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                |                          |

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050


100009 9330 B-W

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

Монтажные комплекты для бетона

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>202 71 96 01</b> CONCRETE PACK MGIT 1 | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 160 x 160                                        |                                          |                          |


Монтажные комплекты

|                                                                                    |                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>202 71 95 01</b> MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT        | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 130                                        |                                                       |                          |
|  | <b>202 71 95 01L</b> MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 200                                              |                                                       |                          |

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 93050

100009 9330 B-W



**15212 0120**

MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: