



NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 26416 9200 B
WIT 26416 9200 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 67
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	9,5-12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0,3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 222-392lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	392lm // 4,3W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	343lm // 4,9W // 69lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM





Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT







NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	Min. stroom Max. stroom
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	12(12) 12(11) 11(9) <input type="checkbox"/>
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	8(7) 8(5) 7(3) <input type="checkbox"/>
 300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	4->19(19) 18(13) 13(9) <input type="checkbox"/>
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 40	7(4) <input type="checkbox"/>
 300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3->8(7) 6(5) 4(3) <input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 6(5) | 4(3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->8 | 6->8

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->6 | 2->4


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

Notes: