DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 26416 9300 B
WIT 26416 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 67
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	9,5-12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	404lm // 4,3W // 94lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	354lm // 4,9W // 72lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26416_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-
Stucanet	-
Wood	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(11) | 11(9)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(7) | 8(5) | 7(3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 4->19(19) | 18(13) | 13(9)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 7(4)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3->8(7) | 6(5) | 4(3)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2->8(7) | 6(5) | 4(3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3->7 | 2->7 | 2->7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->9 | 2->8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->4 | 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 6->8 | 6->8

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2->7 | 2->6 | 2->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 8(7)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 6(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 8(5)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 6

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

Notes: