



## PLAT-OH! TRIMLESS 93023



29513 9310 GC

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 29513 9310 B

**GOUD KLEUR** 29513 9310 GC

**WIT** 29513 9310 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                      |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                        |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 55                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.2                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar                                |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-23°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 23°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 783lm // 9,9W // 79lm/W                                   |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PLAT-OH! TRIMLESS 93023

29513 9310 GC

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  <b>Stucanet</b>       |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






#### LED voedingen

#### # armaturen




# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: 1-10V</b>                                                    |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: DALI</b>                                                     |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: niet dimbaar</b>                                             |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: WDL = draadloos</b>                                          |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: 1-10V</b>                                                    |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |

## PLAT-OH! TRIMLESS 93023

29513 9310 GC




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


3(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

## PLAT-OH! TRIMLESS 93023

29513 9310 GC



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3










**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**


# DELTALIGHT

## PLAT-OH! TRIMLESS 93023

29513 9310 GC

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 48                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |

### Montage kit

|                                                                                    |                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29510 0020</b> MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 80</b>                                                    |                                                  |                          |

Notes:

# DELTALIGHT

## **PLAT-OH! TRIMLESS 93023**

29513 9310 GC