
DELTALIGHT




# SPY 39 TRIMLESS 92740

**PRODUCTREFERENTIE** 24121 9230 FBR

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24121 9230 B
**ALU GEBORSTELD** 24121 9230 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24121 9230 BRAT
**GEBORSTELD KOPER** 24121 9230 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 24121 9230 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24121 9230 BROB
**FLEMISH BRONZE** 24121 9230 FBR
**FLEMISH GOLD** 24121 9230 FG
**GOUD KLEUR** 24121 9230 GC
**PIANO ZWART** 24121 9230 PB
**WIT** 24121 9230 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - Ø KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 80 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 844lm // 9,9W // 85lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 FBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24121_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC | Required |
| | 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | Required |
| | 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103 | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92740


24121 9230 FBR




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92740


24121 9230 FBR




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# SPY 39 TRIMLESS 92740


24121 9230 FBR




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**





**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**

# SPY 39 TRIMLESS 92740


24121 9230 FBR




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Montage kit




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 105**

## Montage kit spanplafond





**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

## Montage kit - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103


**Uitsparingsmaat (mm): 168**

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 FBR


## Montage kit - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

**Uitsparingsmaat (mm): 135**


## Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

## Montage kit - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 135**


## Montage kit - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

## Licht veranderende onderdelen





**24144 0030 B** VISOR 39 B

DELTALIGHT

# SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 FBR

## Maak je product af

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **24144 0010 B** | SPY 39 TUBE B | ☐ |
| | **24144 0010 FBR** | SPY 39 TUBE FBR | ☐ |
| | **24144 0010 FG** | SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** | SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** | SPY 39 TUBE W | ☐ |
|   | **24144 0070** | SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

Notes: