
DELTALIGHT




# SPY FOCUS CLIP MP 927

**PRODUCTREFERENTIE** 19873 9200 FBR-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 19873 9200 B-B
**FLEMISH BRONZE-ZWART** 19873 9200 FBR-B
**FLEMISH GOLD-ZWART** 19873 9200 FG-B
**VOLLEDIG WIT** 19873 9200 FW
**WIT-ZWART** 19873 9200 W-B
**WIT-WIT** 19873 9200 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Half inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 51 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 40 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 12°-45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2009lm // 17,2W // 117lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 703lm // 19,8W // 36lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Opties**

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19873_9X00_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FBR-B

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Plasterboard** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stucanet** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Lintel + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Hollow-core slab** | - | |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1


**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

DELTALIGHT

# SPY FOCUS CLIP MP 927


19873 9200 FBR-B




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

DELTALIGHT

# SPY FOCUS CLIP MP 927


19873 9200 FBR-B




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# SPY FOCUS CLIP MP 927


19873 9200 FBR-B




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Montage kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

**Uitsparingsmaat (mm): 83**

Notes:

## SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FBR-B