



## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 29811 9320 B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rechteck - KIT
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	4 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Elektrische Informationen	
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	4 x (LED array 1-2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-240lm)
<b>TM-30</b>	rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	960lm // 8W // 120lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	794lm // 9,2W // 86lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPM20 - AIR KIT 1

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Ausschnittmaß (mm): 50 x 310


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4 | 4 | 4

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(3) | 4(2) | 4(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72

# DELTALIGHT

## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->10(9) | 10(7) | 7(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->6 | 3->7 | 3->7



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 6(6) | 6(5)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 54



**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 50



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60



**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3


**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30

# DELTALIGHT

## SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030

29811 9320 B



**21032 0305**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

Notes: