





ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28477 9300 B
GOUD KLEUR 28477 9300 GC
WIT 28477 9300 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	165
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,3-16,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-2294lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2294lm // 16,4W // 140lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1887lm // 18,9W // 100lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28477_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5











1(1) | 1(0) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 90	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Uitsparingsmaat (mm): 162

Montage kit spanplafond



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH 930

28477 9300 B



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC



Notes: