



## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 B-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 24152 9200 B-B

**ALU GEBORSTELD-ZWART** 24152 9200 BRA-B

**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 24152 9200 BRAT-B

**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 24152 9200 BRCU-B

**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 24152 9200 BRG-B

**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 24152 9200 BROB-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 24152 9200 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 24152 9200 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 24152 9200 FW

**GOUD KLEUR-ZWART** 24152 9200 GC-B

**WIT-WIT** 24152 9200 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Half inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 43
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	40
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	413lm // 6,7W // 62lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM







Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24152\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 B-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 B-B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 56**



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 B-B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 B-B



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: