



## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 29813 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29813 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29813 9220 FG

**GOUD KLEUR** 29813 9220 GC

**WIT** 29813 9220 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                             |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                           |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                             |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                      |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1697lm // 19,8W // 86lm/W                                       |

### Benodigdheden

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### AIR kit voor M20



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Uitsparingsmaat (mm): 50 x 310


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1




Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) ☐


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1










**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48 | 1   1  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40             | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40               | 1/2    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 1(1)   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 1      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 1      | <input type="checkbox"/> |

### Licht veranderende onderdelen


|                                                                                    |                                |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B |  | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR

### Maak je product af

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: