



## SPY 66 CLIP 92745



24621 9230 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 24621 9230 B-B

**VOLLEDIG WIT** 24621 9230 FW

**WIT-WIT** 24621 9230 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                                                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 51                                                                                          |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                                                                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2688lm // 25W // 108lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1845lm // 28,8W // 64lm/W                                  |

### Opmerkingen

GLASS / LENS 57: max. 500mA

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Accessoires

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W

LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24621\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                       | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

#### # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT


## SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                             |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                          |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                             |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                          |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                          |

SPY 66 CLIP 92745









24621 9230 W-W

|                                                                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                   |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                |                    |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                  |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                |                    |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                      |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                      |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                      |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                |                    |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                                |                    |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                                |                    |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W

|                                                                                    |                                                                   |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                                                    |                                                                   |                    |                          |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |                    |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |                    |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                                    |                                                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                   |                    |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                                    |                                                                   |                    |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Montage kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Uitsparingsmaat (mm):** 83

### Licht veranderende onderdelen



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57



# DELTALIGHT


## SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W




15 **24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




13 **24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



14 **24611 0200** SPREAD LENS 57


☐



14 **24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



15 **24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: