





## DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

BESCHIKBAAR IN  
**WIT-ZWART** 11523 9200 W-B



[Bekijk op website](#)



| Algemene info                 |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| LOCATIE                       | binnen                                          |
| INSTALLATIE                   | Plafond Inbouw                                  |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)         | rechthoekig - 824 x 40                          |
| INBOUWDIEPTE (MM)             | 50                                              |
| DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)   | min.10                                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID        | IP20                                            |
| GEWICHT (KG)                  | 1.8                                             |
| RICHTBAARHEID                 | niet richtbaar                                  |
| INFO                          | EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC                  |
| Elektrische info              |                                                 |
| KLASSE                        | III                                             |
| DIM TYPE                      | afhankelijk van de te kiezen externe voeding    |
| ENERGIE KLASSE                | E                                               |
| CERTIFICATEN                  | CB, ENEC, LCA                                   |
| Info lichtbron                |                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME              | LED                                             |
| LICHTBRON                     | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm |
| SMD                           | SDCM3                                           |
| LM80                          | L70 > 30000                                     |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON)      | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)        | 1298lm // 20,7W // 63lm/W                       |
| Benodigdheden                 |                                                 |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM |                                                 |


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [11523\\_9200\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

☐

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

## DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(I)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



## DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

|                                                                                    |                                                                   |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9             | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                    |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                     |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                             |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 90                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                             |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                    |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                     |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                          |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                          |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                          |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                          |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                            |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                          |      |                          |

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 927 HO

11523 9200 W-B

|                                                                                  |                                                                                                                                                          |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 1 | <input type="checkbox"/> |

Notes: