
DELTALIGHT




# SPY 39 L CLIP 92720

**RÉFÉRENCE** 24134 9220 W-W

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 24134 9220 B-B
**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24134 9220 FBR-B
**FLEMISH GOLD-NOIR** 24134 9220 FG-B
**ENTIÈREMENT BLANC** 24134 9220 FW
**COULEUR OR-NOIR** 24134 9220 GC-B
**BLANC-BLANC** 24134 9220 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Semi-encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 43 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 40 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24134_XXX0_HAND.pdf**

# SPY 39 L CLIP 92720

24134 9220 W-W


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# SPY 39 L CLIP 92720


24134 9220 W-W




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**





**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**

# SPY 39 L CLIP 92720


24134 9220 W-W




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**

# SPY 39 L CLIP 92720


24134 9220 W-W




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## Terminez votre produit




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR


**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

## COMPOSABLES COMPATIBLES

**ZOOVER 4CLIP** **Couleurs disponibles**





**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5


DELTALIGHT

# SPY 39 L CLIP 92720


24134 9220 W-W




**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5




**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5




**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: