



## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 W

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 24174 9300 B

**ALU GEBÜRSTET** 24174 9300 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24174 9300 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24174 9300 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24174 9300 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24174 9300 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24174 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9300 FG

**VOLLWEISS** 24174 9300 FW

**GOLDFARBEN** 24174 9300 GC

**WEISS** 24174 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	303lm // 9,9W // 31lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Optionen

COVERSET R 90-100

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 W



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



**Dimmtyp:** Phasenabschnitt oder Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Dimmtyp:** 1-10V / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Dimmtyp:** 1-10V / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4




**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 90

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 W



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Dimmtyp:** 1-10V

**Ausschnittmaß (mm):** 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 54



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1


**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 40

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 W




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30

### Coverset



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

Notes: