

## MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725

### RÉFÉRENCE

100001 9220 B-W



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 100001 9220 B-B

**NOIR-BLANC** 100001 9220 B-W

**BLANC-NOIR** 100001 9220 W-B

**BLANC-BLANC** 100001 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                        |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | rectangle - KIT                                         |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 70                                                      |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.5                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 30° inclinable, 360° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>      | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>    | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CERTIFICATS</b> | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 25°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 685lm // 9,9W // 69lm/W                                  |

### Références obligatoires

MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67

MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100001\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725


100001 9220 B-W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                        | Mounting Kit                                                                                                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>              |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                    |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|                                                                                                                     |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimension de découpe (mm): 27</b>                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |











#### les alimentations led

#### # de luminaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. |                                                                          | Courant min.   Courant max. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type de gradation: 1 à 10 V</b>                                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Dimension de découpe (mm): 30</b>                                     |                             |











MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725

100001 9220 B-W

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p> <p>Type de gradation: DALI</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p>                   | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Type de gradation: non dimmable</p> <p>Dimension de découpe (mm): 30</p>            | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p> | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V</p> <p>Dimension de découpe (mm): 30</p>               | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Type de gradation: DALI</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p>                   | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Type de gradation: non dimmable</p> <p>Dimension de découpe (mm): 30</p>            | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</p> <p>Dimension de découpe (mm): 45</p> | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p> <p>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 56</p>              | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 82</p>          | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <p><b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir</p> <p>Dimension de découpe (mm): 72</p>                  | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |











MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725

100001 9220 B-W

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 72                                                      |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 84                                                      |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                                     |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 55                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 55                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 90                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 50                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                   | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V                                                        |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 54                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                   | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 54                                                      |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                                         |                                                                          |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 84                                                      |                                                                          |                |                          |



MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725

100001 9220 B-W



|                                                                                    |                                                                                                                                                            |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Type de gradation:</b> WDL = dimmable sans fil<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 54 | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 50     | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 50     | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55     | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55     | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 48     | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 40                 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 40                   | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Type de gradation:</b> non dimmable<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 60                | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Type de gradation:</b> non dimmable<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 60                | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725

100001 9220 B-W

|                                                                                  |                                                                      |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |   |                          |

kit de montage

|                                                                                    |                                                    |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------|
|    | <b>19310 0050</b> MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       |  | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 105 x 105                                               |                                                    |  |                          |
|  | <b>19310 0110</b> MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 |  | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 170                                                     |                                                    |  |                          |

Notes: