



## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 B

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 20579 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20579 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20579 9200 FG

**GOLDFARBEN** 20579 9200 GC

**WEISS** 20579 9200 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                                 |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                                                 |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 3.5                                                                                                                                          |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                                            |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 30000                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 9460lm // 71,4W // 132lm/W                                     |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 4188lm // 82,1W // 51lm/W                                      |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA


### Optionen

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20579\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box


# Leuchten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                                               | Min. Strom   Max. Strom    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B<br>Dimmtyp: 1-10V | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>321 55 317 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B<br>Dimmtyp: 1-10V | 1 <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 B





|                                                                                  |  |                                                             |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  |  | <b>321 55 317 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B                          |  |                                                             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                             |  |                                                             |   |                          |
| <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W                          |  |                                                             | 1 | <input type="checkbox"/> |

### LED Betriebsgeräte


### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                    |  |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   |  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |  |                                                         |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 95</b>                                                      |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: 1-10V</b>                                                              |  |                                                         |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 80</b>                                                      |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>300 90 133</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: 1-10V</b>                                                              |  |                                                         |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 80</b>                                                      |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>21012 0475</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |  |                                                         |   |                          |






### Coverset

|                                                                                    |  |                                        |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 |  |                                        |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐


### Aufhängung Zubehör



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### elektrische Anschlusssteile



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: