





## DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

BESCHIKBAAR IN

**WIT-ZWART** 424 242 02 93 W-B



[Bekijk op website](#)



| Algemene info                 |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LOCATIE                       | binnen                                              |
| INSTALLATIE                   | Plafond Inbouw                                      |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)         | rechthoekig - 220 x 40                              |
| INBOUWDIEPTE (MM)             | 50                                                  |
| DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)   | min.10                                              |
| STOF EN WATERDICHTHEID        | IP20                                                |
| GEWICHT (KG)                  | 0.5                                                 |
| RICHTBAARHEID                 | niet richtbaar                                      |
| INFO                          | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC                      |
| Elektrische info              |                                                     |
| KLASSE                        | III                                                 |
| DIM TYPE                      | afhankelijk van de te kiezen externe voeding        |
| ENERGIE KLASSE                | F                                                   |
| CERTIFICATEN                  | CB, EAC, ENEC, LCA                                  |
| Info lichtbron                |                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME              | LED                                                 |
| LICHTBRON                     | LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1068lm |
| TM-30-15 WAARDEN              | Rf: 89 / Rg: 97                                     |
| SDCM                          | SDCM3                                               |
| LM80                          | L70 > 60000                                         |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON)      | 1068lm // 9,6W // 111lm/W                           |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)        | 581lm // 11W // 53lm/W                              |
| Benodigdheden                 |                                                     |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |                                                     |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424\\_242\\_02\\_XX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

1



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

1










## DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

|  |                                                                                                                                                        |                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30             | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br><b>Dimtype:</b> WDL = draadloos<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45          | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56 | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 82                     | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                         | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                     | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                          | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                  | 3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                        | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                    | 1(1) <input type="checkbox"/> |

## DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                    | 2->3 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 90                                             |      |                          |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                       | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                             |      |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                       |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                             |      |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                             |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                             |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                             |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                             |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 48                                             |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                             |      |                          |

# DELTALIGHT

## DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

Notes: