



## SPY 39 L CLIP 92740

24134 9230 FG-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24134 9230 B-B



**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24134 9230 FBR-B

**FLEMISH GOLD-NOIR** 24134 9230 FG-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24134 9230 FW

**COULEUR OR-NOIR** 24134 9230 GC-B

**BLANC-BLANC** 24134 9230 W-W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                              |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Semi-encastré                                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 43                                        |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 40                                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.4                                                    |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                      |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 705lm // 9,9W // 71lm/W                                   |

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24134\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL










2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

SPY 39 L CLIP 92740











24134 9230 FG-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 56        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 82    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72            | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 72                                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55           | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                             | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                            | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 50                               | 2   2          | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 L CLIP 92740





24134 9230 FG-B

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V                                                 |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> DALI                                                     |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> WDL = dimmable sans fil                                  |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 84                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> WDL = dimmable sans fil                                  |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 48                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 40                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8               | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 40                                               |                                                                   |             |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 L CLIP 92740

24134 9230 FG-B

|                                                                                  |                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 60                                                    |                                                                      |                               |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 60                                                    |                                                                      |                               |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |                               |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |                               |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |                               |


### Terminez votre produit

|                                                                                    |                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0020 B</b> SPY 39 L TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0020 FBR</b> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0020 FG</b> SPY 39 L TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0020 GC</b> SPY 39 L TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0020 W</b> SPY 39 L TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### ZOOVER 4CLIP

Couleurs disponibles




**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5


# DELTALIGHT

## SPY 39 L CLIP 92740


24134 9230 FG-B



**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5



Notes: