



## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100017 9310 B-B

**ZWART-WIT** 100017 9310 B-W

**WIT-ZWART** 100017 9310 W-B

**WIT-WIT** 100017 9310 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                            |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 85                                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.9                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar             |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-6°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                 |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm) |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                               |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 6°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 800lm // 8,6W // 93lm/W                             |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 731lm // 9,9W // 74lm/W                             |

### Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 2

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100017\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|                                                                                                                      |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Concrete</b>                     |  202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2                | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>             |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2              | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC      | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 700 ED1**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

6

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 700 ED5**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6











Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT








## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

|                                                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL          | 6               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 | 6               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 | 6               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL  | 6               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL          | 6               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                               | 7   -   -       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                      |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                               | 7(3)   -   -    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                                              |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9            | 2->7   2->7   - | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                          |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                               | 7(3)   -   -    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                                    |                                                                                  |                 |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                            | 14(9)   -   -   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                          |                                                                                  |                 |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                    |                                                                                  |                 |                          |

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

|                                                                                    |                                        |                                        |                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|    | <b><u>300 90 93</u></b>                | LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W        | 4(2)              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                  |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 48               |                                        |                   |                          |
|    | <b><u>300 90 118</u></b>               | LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8   | 3->4              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55               |                                        |                   |                          |
|    | <b><u>300 90 123</u></b>               | LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8   | 8                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50               |                                        |                   |                          |
|    | <b><u>300 90 124</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7      | 5(3)   -   -      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop         |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>300 90 125</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 4(3)   -   -      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                          |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>300 90 134</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7   | 14(9)   -   -     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop         |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>300 90 135</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV        | 5->14   5->10   - | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                  |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 90               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>300 90 136</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9   | 7(6)   6(4)       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop     |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 90               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>300 90 148</u></b>               | LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W       | 4(1)              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                  |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 48               |                                        |                   |                          |
|  | <b><u>21012 004W</u></b>               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL       | 11(9)   8(5)   -  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos               |                                        |                   |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84               |                                        |                   |                          |

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W



### 21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->8 | 2->6 | -



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



### 21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



### 21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



### 21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

## Beton doos voor zichtbeton




### 202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2

Uitsparingsmaat (mm): 260 x 160



## Montage kit



### 202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233



### 202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

Uitsparingsmaat (mm): 200 - 100 - 200




# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

### Montage kit spanplafond

---



**15212 0130** MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC



Notes: