
DELTALIGHT




# SPIX M 93030

**PRODUCTREFERENTIE** 29715 9330 N

BESCHIKBAAR IN
**ANTRACIET** 29715 9330 N
**DENNENGROEN** 29715 9330 PGR




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Opbouw,Wand Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK05 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 677lm // 8,2W // 83lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 454lm // 9,4W // 48lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

**Accessoires**

KAP STRIPER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29715_XXX0_HAND.pdf**

# SPIX M 93030

29715 9330 N


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# SPIX M 93030


29715 9330 N




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2) | 3(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**





**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6) | 7(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

# SPIX M 93030

29715 9330 N




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3


**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**

DELTALIGHT

# SPIX M 93030


29715 9330 N




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**

DELTALIGHT

# SPIX M 93030

29715 9330 N

## Licht veranderende onderdelen




**223 00 10 B** KAP STRIPER B

Notes: