





## SPIX M 93030

29715 9330 N

ERHÄLTICH IN  
**ANTHRAZIT** 29715 9330 N  
**TANNENGRÜN** 29715 9330 PGR



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                       |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                            |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                     |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK05                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 0.5                                                      |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 90° schwenkbar, 360° drehbar                             |
| <b>INFORMATION</b>                           | LENS FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC         |
| Elektrische Informationen                    |                                                          |
| <b>KLASSE</b>                                | III                                                      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                       | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung        |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                         | G                                                        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                           | CB, ENEC                                                 |
| Lichtquelle Info                             |                                                          |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                           | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm |
| <b>TM-30</b>                                 | rf: 92 / Rg: 98                                          |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM2                                                    |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                          | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| <b>LM80</b>                                  | L90B10 > 41000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 30°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>            | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>                | 454lm // 9,4W // 48lm/W                                  |
| Erforderliches Zubehör                       |                                                          |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM    |                                                          |
| Zubehör                                      |                                                          |
| KAP STRIPER                                  |                                                          |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29715\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45





SPIX M 93030

29715 9330 N

|                                                                                    |                                                                          |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                        |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                        |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                        |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 3                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                        |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 3   3   3              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |                        |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 6(6)   6(6)   6(4)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |                        |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2->4(3)   4(2)   3(1)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                        |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 3   3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                        |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 4(3)   4(2)   3(1)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                        |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->9(10)   9(6)   7(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                        |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                   |                        |                          |

SPIX M 93030







29715 9330 N

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp: 1-10V / Taster</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 55</b>                | 2->4(3)   3(2)   2(1)     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 55</b>                     | 4(3)   3(2)   2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 90</b>                   | 5->7   4->7   4->6   3->6 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 50</b>                      | 2->3   3   3              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Dimmtyp: 1-10V</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 54</b>                         | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 54</b>                          | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 84</b>         | 6(6)   5(5)   5(4)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 54</b> | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 50</b> | 2->2                      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 50</b> | 3->3                      | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPIX M 93030

29715 9330 N

|                                                                                     |                                                                             |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|     | <b><u>21012 0278</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 2->2   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                             |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 55</b>                                               |             |                          |
|     | <b><u>21012 0288</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 3->4   3->4 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                             |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 55</b>                                               |             |                          |
|     | <b><u>21012 0298</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 3   3   2   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                             |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 48</b>                                               |             |                          |
|    | <b><u>21012 0480</u></b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 4(3)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>                                               |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>                                               |             |                          |
|  | <b><u>21012 0490</u></b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 3(1)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>                                               |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>                                               |             |                          |
|  | <b><u>21012 0500</u></b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 4(2)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>                                               |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>                                               |             |                          |
|   | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                        |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                               |             |                          |
|   | <b><u>21032 0305</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                        |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                               |             |                          |
|   | <b><u>21032 0315</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                        |             |                          |
|                                                                                     | <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                               |             |                          |

Licht veredelndes Zubehör



**223 00 10 B** KAP STRIPER B



Notes: