



## INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-FG


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25511 9320 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25511 9320 B-FG

**BLANC-NOIR** 25511 9320 W-B

**BLANC-BLANC** 25511 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	2315lm // 16,7W // 138lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2021lm // 19,2W // 105lm/W

### Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


## INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-FG

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Power box

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Type de gradation: non dimmable

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1


Type de gradation: DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W


1

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Type de gradation: DALI




**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Type de gradation: non dimmable

#### les accessoires pour connexions électriques

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-FG



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: