



## M26L - OCTAV 39 92740 DIM5

29023 9235 GC

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29023 9235 B

**FLEMISH BRONZE** 29023 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 29023 9235 FG

**COULEUR OR** 29023 9235 GC

**BLANC** 29023 9235 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |

### Informations électriques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC   |
| <b>CLASSE</b>           | III      |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI     |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 705lm // 9,9W // 71lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29023\_XXX5\_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC





**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 92740 DIM5

29023 9235 GC

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |                               |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |           |

Notes: