
DELTALIGHT




# LEDS C R ST 930

**RÉFÉRENCE** 13611 9300 ANO

DISPONIBLE EN
**ALU ANODISÉ** 13611 9300 ANO



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Sol Encastré,Mur Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 41 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 45 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP67 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK03 |
| **POIDS (KG)** | 0.1 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 131lm // 1W // 135lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 38lm // 1,2W // 33lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13611_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14 ☐

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14 ☐

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 60** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 12 | 0 | 0 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 70**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 ☐

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15) ☐


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**

DELTALIGHT


# LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**





**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 14(10)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**300 90 104** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W 4




**300 90 112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W 15


**Type de gradation: fin de phase**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**

DELTALIGHT

# LEDS C R ST 930


13611 9300 ANO




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->14

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

DELTALIGHT

## LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

Notes: