
DELTALIGHT




LEDS C R ST 940

PRODUCTREFERENTIE 13611 9400 ANO

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 13611 9400 ANO





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw,Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 41
INBOUWDIEPTE (MM)	45
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	141lm // 1W // 146lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	41lm // 1,2W // 36lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13611_XXX0_HAND.pdf**


LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
	Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 12 | 0 | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 70



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72


LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 14(10)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 104 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W 4



300 90 112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W 15


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

LEDS C R ST 940


13611 9400 ANO



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

Notes: