





FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

23615 9311 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23615 9311 B
BIAŁY 23615 9311 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1180lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1180lm // 10,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1054lm // 12W // 88lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Akcesoria

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23615_XXX1_HAND.pdf](#)

FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

23615 9311 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

TRACK 3F DIM IN

Dostępne kolory

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

TRACK 3F DIM ON

Dostępne kolory

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Notes: